

DELMOTTE

BORNE DE CHARGE

069 444 106

WWW.BORNEDECHARGE.BE

FR

ALVA

Fiche technique



Fiche technique — ALVA

Caractéristiques générales	
Modèle	Alva
Couleur	Noir
Matière principale	Polycarbonate MVR
Dimensions	451 × 261 × 215 mm
Poids	Version sans protections : 9 - 17,5 kg*1 Version avec protections : 11,5 - 20 kg*1
Connecteurs	Câble T2S avec obturateurs Socket T2S avec obturateurs
Longueur du câble (selon version)	5 m / 10 m
Type de câble	Lisse
Température de fonctionnement	-25° a 50°
Température de stockage	-40° a 70°
Indicateur LED/RGB	RGB selon l'état de la borne
Indice de protection	IP54 | IK10
Type de fixation	Mur | Pied (simple)
Lecteur RFID/NFC	ISO/IEC 14443 A/MIFARE

Caractéristiques électriques	
Tension | Fréquence nominale	230 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz 400 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz
Puissance maximale de recharge (réglable)	2x 1,5kW à 7,4kW | 6 - 32 A (par phase) 2x 4,5kW à 22kW | 6 - 32 A (par phase)
Interrupteur différentiel	AC 30mA*1
Détection de courant résiduel	DC 6mA
Compteur	MID*1 Classe A ou équivalent (erreur ≤2%)
Section maximale d'arrivée	50mm2
Mode de recharge	Mode 3 PWM conforme aux normes ISO/IEC 61851-1
Protections électriques	2 x disjoncteurs différentiels (C40 | 30mA) 1 x interrupteur sectionneur (100A)

Fonctionnalités	
Interface utilisateur	Application et portail V2C Cloud
Connectivité	WiFi | Bluetooth | Ethernet | 4G*4
Communication	OCPP 1.6 JSON | Rest API Cloud
Contrôle dynamique de puissance	Contrôle dynamique de puissance (V2C ControlBox + pince ampèremétrique)

*1 En fonction du modèle
*2 Optionnel
*3 Inclus une carte RFID
*4 Inclus une carte SIM

Fiche technique — ALVA

Composition de la référence du produit

A B C D E F G

Model: XXX-XX-XX-X-XXX-X-XXX

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 32 A

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822

Made in Spain

www.v2charge.com

	Définition	Code
A Modèle	Alva	ALV
B Prise de sortie	2	X2
C Intensité	32 A	32
D Type de réseau	Monophasé Triphasé	1 3
E Type de sortie	Câble 5 m Câble 10 m Socket	OL5 OL10 SO
F Protections		P
G Accessoires	Compteur	MID

Dimensions (mm)

